



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шлифовально-полировальная машина

Linolit® 520-4,0/220



1. Введение

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за то, что выбрали продукцию ТМ Linolit®. Приобретение наших изделий дает Вам право на профессиональную помощь по его ремонту и обслуживанию. С целью повышения потребительских и эксплуатационных качеств в машинах производятся конструктивные изменения изделий, и поэтому производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, внешний вид изделия и данную инструкцию по эксплуатации без предварительного уведомления потребителя.

1.1 Ответственность владельца

Перед началом эксплуатации машины внимательно изучите настоящую Инструкцию по эксплуатации. Проверьте комплектность в соответствии с Техническим паспортом изделия, проверьте исправность машины путем пробного запуска. Неукоснительно следуйте рекомендациям в процессе работы – это обеспечит надежную работу техники.

Данное изделие не должно утилизироваться в качестве бытовых отходов. Обеспечив соответствующую утилизацию данного изделия, вы можете предотвратить потенциально негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей.

1.2 Гарантия производителя

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. В случае отсутствия отметки о дате продажи гарантийный срок считается с даты изготовления. В течение этого периода производитель обязуется безвозмездно заменять или ремонтировать вышедшие из строя по вине изготовителя детали и узлы машины.

Гарантия не распространяется на машины:

- имеющие сильное внешнее и внутреннее загрязнение;
- имеющие внешние механические или термические повреждения;
- со вскрытым и подвергавшимся самостоятельному ремонту механической или электрической частью;
- хранившиеся или эксплуатировавшиеся с нарушением правил хранения или условий эксплуатации и технического обслуживания, изложенными в настоящей Инструкции по эксплуатации;
- при повреждении или уничтожении марковочных табличек.

1.3 Маркировка

На шлифовально-полировальной машине Linolit® 520-4,0/220 установлена табличка, на которой указаны:

- предприятие – изготовитель;
- наименование изделия;
- обозначение изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска.

1.4 Общие сведения об изделии

- наименование – шлифовально-полировальная машина Linolit® 520-4,0/220;
- номер технических условий – ТУ 28.93.13.132-006-09031640-2020.

2. Описание

Шлифовально-полировальная машина Linolit® 520 предназначена для обработки бетонных и каменных поверхностей из натурального и искусственного камня любой твердости и прочности на объектах небольших площадей.

Благодаря совокупности конструктивных особенностей в редукторе и внешних элементах в данной модели достигнуто максимальное смягчение ударных нагрузок и гашение вибрации.

Особенности:

- уникальная и удобная в эксплуатации и обслуживании машина;
- широкие колеса для удобного маневрирования и перемещения машины по рабочей площади;
- регулируемая по высоте рукоять управления: рабочее положение, положение для опрокидывания и смены абразивного инструмента, положение для транспортировки;
- система планетарного вращения рабочих дисков для достижения максимального результата обработки поверхности - более гладкий и ровных пол;
- переключатель направления вращения рабочих дисков, регулировка скорости вращения рабочих дисков;
- «плавающая» рабочая часть за счет специальных втулок позволяет по мере стирания абразивного инструмента плотно прилегать к обрабатываемой поверхности пола;
- пылезащитный кожух и патрубок для подключения промышленных пылесосов Linolit® позволяют работать без пыли;
- конструкция рабочей части машины позволяет производить обработку поверхностей вплотную к стене с отступом не более 5 мм;
- возможность комплектации дисками под различные виды абразивного инструмента:



алмазные пады;



рабочие блоки Linolit® BH-H45_LN / BH-H100_LN («ежи»).

Внешний вид машины Linolit® 520:



Рис. 1 Общий вид

3. Меры безопасности

3.1 Безопасность оператора

К работе с машиной допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил о выполняемой работе с присвоением соответствующей квалификационной группы по технике безопасности, и не имеющие медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения РФ.

3.2 Безопасность рабочего места

Перед началом работы необходимо проверить:

- целостность цепи заземления и зануления машины;
- отсутствие замыкания на корпус;
- исправность изоляции питающего кабеля;
- правильность подключения заземляющего и нулевого провода защитных проводов переносного питающего кабеля к заземляющему контакту и нулю питающего пункта машины;
- затяжку резьбовых соединений.

При обнаружении неисправностей необходимо, не приступая к работе, доложить руководителю. Все виды ремонта машины, а также измерения и проверки сопротивления изоляции электрооборудования относительно корпуса машины, защитных средств и заземляющего устройства должны производиться квалифицированным персоналом. Перед работой с узлами, расположенными в нижней части, убедитесь, что передняя часть машины поднята и надежно закреплена. Все операции следует производить на ровной и чистой поверхности.

При перерывах в работе, смене инструмента, производстве ремонта, прекращении подачи электроэнергии, машину следует отключить от сети.

Во время работы с машиной необходимо:

- не допускать скручивания, натяжения и крутых изгибов кабеля;
- не допускать попадания кабеля под колеса и в рабочую часть машины;
- не допускать попадания пыли и влаги в штепельное соединение.

При выполнении работ, с целью обеспечения их безопасности, необходимо соблюдать

4. Эксплуатация

Прежде чем приступить к работе с машиной внимательно прочитайте инструкцию и убедитесь, что все разъяснения вами поняты правильно.

4.1 Общие правила эксплуатации

- Пользуйтесь шлифовально-полировальной машиной только по прямому назначению.
- Следите за тем, чтобы все детали были в рабочем состоянии, а крепления правильно соединены.
- Никогда не эксплуатируйте дефектную машину.
- Проводите регулярный уход и техническое обслуживание в соответствии с рекомендациями данной инструкции.
- Регулярно проверяйте целостность средств защиты машины. Следите, чтобы защитный кожух был чистый, не поврежден и плотно прилегал к полу. Поврежденный кожух подлежит обязательной замене.
- Пользуйтесь только оригинальными запчастями. Для получения более подробной информации свяжитесь с дилером.
- При производстве работ необходимо подсоединить к машине промышленный пылесос для сбора пыли.
- При смене рабочих дисков машину следует отключить от электросети.
- После каждой рабочей операции необходимо прочистить несущий диск жесткой щеткой, предварительно сняв шлифовально-полировальный инструмент.
- После завершения работ по полировке необходимо слегка приподнять переднюю часть машины во избежание прилипания к обрабатываемой поверхности полировального инструмента. Прилипание может привести к повреждению полировальных падов. Перед подъемом машины убедитесь, что несущий диск прекратил вращение.



ЗАПРЕЩЕНО!

Запускать машину без защитного кожуха.



ВНИМАНИЕ!

Несущий диск продолжает вращаться в течение некоторого времени после выключения двигателя. Продолжайте шлифовку до тех пор, пока рабочий диск полностью не остановится. Перед подъемом машины убедитесь, что несущий диск прекратил вращение.

4.2 Подготовка машины к работе

- Перед началом работ убедитесь, что на машине отсутствуют внешние повреждения.
- Убедитесь, что места соединения рамы и рабочей части надежно закреплены, а упаковочные элементы убраны.
- Установите машину в зоне выполнения работ.
- Установите рукоять управления в рабочее положение.
- Убедитесь в том что, абразивный инструмент надежно закреплен на рабочих дисках, в случае работы с алмазными падами, установите пластину ограничитель.
- Перед подключением к электросети, проверьте подключение кабеля от двигателя к разъемам соединения (розеткам), находящимся на ящике электрики.
- Подсоедините пылесос к патрубку для отвода пыли.
- Закрепите на юбке пылезащитный кожух.
- Подключите машину к распределительному щиту, выполнив условия п. 4.3 настоящей инструкции.
- Проверьте исправность аварийной кнопки «STOP»:
 - уменьшите давление между дисками машины и полом, потянув вниз рукоять, но не поднимая машину от пола при запуске;
 - нажмите на кнопку «STOP» с фиксатором; убедитесь, что двигатель остановился.
 - освободите кнопку «STOP» поворотом по часовой стрелке.



ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ!

Никогда не работайте машиной с неисправными элементами защитного оборудования. Производите проверку и выполняйте все работы по техническому обслуживанию, описанные в данной инструкции. Если обнаружены неисправности, обратитесь в сервисный центр предприятия – изготовителя.

4.3 Запуск машины

Схема расположения кнопок управления приведена на рис. 2.

- При запуске машины кнопка «STOP» должна быть в отжатом положении, для этого необходимо покрутить «грибок» кнопки по часовой стрелке до упора и отпустить.
- Переключатель направления вращения дисков установите в положение «0».
- Потенциометр установите в положение «0».

Нажмите синюю кнопку «START» и удерживайте не менее 2 сек., после этого загорится подсветка кнопки, что означает питание включено, машина готова к работе.




Рис. 2 Схема расположения кнопок управления

- Установите регулятор направления вращения в требуемое положение I или II.
- Установите переключатель скорости вращения дисков на требуемую величину оборотов.

После этого машина начнет совершать вращательно-поступательные движения.



ВНИМАНИЕ!

Запускайте машину только в том случае, если рабочая часть находится в опущенном состоянии.

4.4 Остановка и отключение машины

- Для остановки машины необходимо установить потенциометр в положение «0», переместив его в крайнее левое положение.
- Переключатель направления вращения установить в положение «0». После этих действий машина с замедлением остановится.
- Для отключения машины от сети необходимо отключить фидерный автомат на электрическом распределительном щите и выдернуть розетку кабеля-удлинителя из разъема, расположенного на корпусе электрики.



ВНИМАНИЕ!

Всегда отключайте машину от сети после окончания работ.

4.5 Аварийная остановка машины

- Кнопка «Stop» с фиксатором (Рис. 2) используется только для аварийной остановки машины при возникновении неисправности, наезде на предметы, препятствия или людей. Эта кнопка прерывает подачу питания.
- При возникновении аварийной ситуации нажмите кнопку «Stop».

4.6 Подсоединение пылесоса

- Для отвода и сбора пыли используйте промышленные пылесосы Linolit.
- До подключения необходимо проверить фильтр пылесоса. Он должен быть чистым и без видимых повреждений.
- Шланг пылесоса одевается на патрубок для отвода пыли, расположенный на рабочей части машины (Рис. 3).




Рис. 3 Подсоединение пылесоса

4.7 Регулировка положения рукояти управления

Рукоять управления регулируется по высоте:

- положения 1 и 4 - предназначены для транспортировки и хранения;
- положение 2 - непосредственно для работы;
- положение 3 - для опрокидывания машины и смены абразивного инструмента.

Регулировка положения рукояти осуществляется за счет двух рычажков, расположенных непосредственно на раме и самой рукояти, которые дают возможность изменения угла наклона рукояти.




Рис. 4 Регулировка положения рукояги

Чтобы установить необходимое положение рукояти нужно:

1. Рычаг на раме регулирует положение основной рукояти – сдвиньте влево рычаг, установите необходимое положение (Рис. 4), зафиксируйте положение сдвигом рычага вправо до щелчка.
2. Рычаг на самой рукояти регулирует положение по высоте рукояти – ослабьте рычаг, отвернув его против часовой, установите необходимое положение, закрепите положение рукояти, повернув рычаг по часовой.



Во избежание травмы, обязательно проверяйте закреплена ли рукоять.

5. Установка и замена шлифовального инструмента

Для установки и замены шлифовально-полировального инструмента необходимо произвести следующие операции:

- Отключить машину от электросети (см. «Остановка и отключение машины»).
- Установить машину в опрокинутое (горизонтальное) положение, предварительно переместив рукоять управления в крайнее верхнее положение.





Рис. 5 Установка и замена шлифовального инструмента



ВНИМАНИЕ!


В случае производства работ алмазными падами и рабочий диск устанавливается и закрепляется без шлифовального инструмента.

В зависимости от того, каким шлифовально-полировальным инструментом будут проводится работы, устанавливаются соответствующие диски (Рис.6).



Диск для алмазных

падов



Диск для «ежей»

Рис. 6 Виды дисков



ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ!

Температура шлифовально-полировального инструмента сразу после использования может быть очень высокой, а края острыми. Обязательно используйте защитные перчатки при его замене.

5.1 Установка алмазных падов

Для того, что бы установить алмазный пад, необходимо расположить его в центре диска параллельно самой поверхности диска и плавно вставить его в пазы до упора (Рис. 7).




Рис. 7 Установка алмазных падов

5.2 Установка рабочих блоков Linolit FBH-H45_LN («ежей»)




Рис. 8 Установка сменных блоков



ВНИМАНИЕ!

При работе «ежами» рекомендуется устанавливать по 6 шт на диск. При неисправностях, возникших в результате работы 3 «ежами» на одном диске производитель ответственности не несет.

6. Транспортировка и хранение

- Перед перемещением для транспортировки отключите машину от электросети.
- Рукоять управления переместите в нижнее положение.
- Для крепления строп используйте такелажные отверстия, расположенные на раме машины.
- При транспортировке надежно закрепляйте оборудование во избежание повреждений и несчастных случаев.
- Всегда укрывайте машину от воздействия дождя и снега при транспортировке.
- Храните оборудование в закрытом на замок помещении, недоступном для детей и посторонних.
- Если машина не используется, ее необходимо хранить в сухом и вентилируемом помещении, свободном от вибрации и пыли. Колебания температуры и влажности, вызывающие образование росы не допускаются.
- Транспортировать данную машину можно в разобранном виде (Рис. 9). Для этого необходимо отсоединить кабель электродвигателя от корпуса электрики, снять крепежные болты и отсоединить раму от рабочей части.




Рис. 9 Транспортировка оборудования

7. Техническое обслуживание

Ежесменное техническое обслуживание включает следующие виды работ:

- очистку машины от грязи по окончании работ;
- проверку и подтяжку крепежных деталей (при необходимости);
- осмотр резиновых амортизаторов, зажимов и колес.

Профилактические работы

- С целью профилактики засорения пылью корпуса электрики необходимо каждые 100 моточасов менять фильтр, предварительно демонтировав вентиляционную решетку на корпусе электрики.
- Для предотвращения износа центрального вала и полумуфты двигателя необходимо каждые 200 моточасов снимать двигатель, и заменять венец к муфте кулачковой Р28.
- Для предотвращения проскальзывания и износа ремней редуктора рекомендуется каждые 300 моточасов открывать люк редуктора и производить подтяжку ремня.
- Каждые 100 моточасов необходимо снимать диски и проверять виброопоры, при необходимости производить их замену.


8. Технические характеристики

Параметр	Значение
Ширина полосы обработки	520 мм
Рабочие диски (кол-во/диаметр)	3 / 230 мм
Шлифовальные двигатели (кол-во)	1
Производительность	36 м ² /час
Мощность	4,0 кВт
Напряжение	200-240 В
Номинальный ток	17 А
Скорость вращения дисков	100 - 700 об/мин
Сечение жил кабеля - удлинителя	3 * 6 мм ²
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	1100 x 530 x 960 мм
Масса машины	170 кг
Масса шлифовальной головки	112 кг
Давление шлифования	101 кг
Степень защиты	IP 54
Максимальная длина кабеля - удлинителя	50 м
Уровень шума	не превышает значений, предусмотренных ГОСТ 12.1.003-20014 ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования безопасности.
Уровень локальной вибрации (на рукояти)	не превышает значений, предусмотренных ГОСТ 12.1.012-20014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная безопасность. Общие требования.


9. Поиск и устранение неисправностей

Признак	Возможные причины	Решение
Машина не включается	Нет напряжения в электросети.	Проверьте индикатор электропитания и напряжения на приборной панели. Проверьте исправность всех элементов в сети.
	Машина подключена к бытовой электросети.	Подключите машину в соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации.
Машина работает не на полную мощность	Питание машины не соответствует заданным параметрам.	Подключить кабель-удлиннитель требуемого сечения и длины в соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации.
На шлифуемой или полируемой поверхности образуются царапины	Шлифовальный инструмент израсходовал свой ресурс.	Установить новый шлифовальный инструмент.
	Пылесос плохо убирает абразивную пыль.	Провести техническое обслуживание пылесоса в соответствии с его инструкцией по эксплуатации.
Машина при шлифовке останавливается	Нет напряжения в электросети.	Проверьте индикатор напряжения, если при работе напряжение падает ниже 210-215 В, заменить кабель с большим сечением - 4 * 6 мм ² .
		Уменьшить длину кабеля.
		Подключиться к другому источнику, где напряжение стабильное - 230-240 В.

10. Схема электроподключения



11. Взрыв-схема редуктора





8 800 500 30 95
www.linolit.ru